

その他オプション製品

リモートコントロールボックス

RCB SERIES

充電式・コードレスタイプの信号発信器です。小型・軽量ながら高精度で発信します。ハンディタイプなので操作性も抜群。電源のないところや離れた所からストロボ光源の発光周期の可変や調整を行うときに活躍します。



型式	RCB-3KTHA	RCB-5KTHA	RCB-10KTHA	RCB-15KTHA	RCB-30KTHA	RCB-60KTHA	RCB-100KTHA
同期信号出力範囲 (rpm)	30～3,300	50～5,000	100～10,000	100～15,000	100～30,000	100～60,000	100～100,000
出力端子数	2 (前面:BNCコネクタ、背面:φ3.5mm 2極ミニピンジャック)						
同期信号出力	5V TTL						
同期信号調整 (手動による)	粗調整ボリューム(240°回転)1個/微調整ボリューム(10°回転)1個						
一次側電源電圧	DC9V±0.5V						
最大消費電力 (W)	約3 (ACアダプタ使用時)						
電源	充電式ニッケル水素電池(単3形) 6本 AC電源(100～240V) AD-9V使用 アルカリ乾電池(単3形) 6本 市販品使用						
充電時間	約8時間 約500回充電可能						
フル充電での使用時間	最大約12時間						
質量 (kg)	約0.65						
寸法 (mm)	W100×H66×D160 (突起部を除く)						

※ <付属品> ACアダプタ兼充電器 AD-9V 1個、充電式ニッケル水素電池(単3形) 6本、接続ケーブル 2.5m 1本

同期信号遅延ボックス

SDB-1 / SDB-2

入力した外部同期信号を遅らせる信号遅延ボックスです。調整ボリュームで任意の遅延時間の設定ができます。可変遅延時間幅の異なる2タイプを用意しました。(設定遅延時間の表示機能はありません)



型式	SDB-1	SDB-2
遅延可変範囲	約1ms～1sec	約10μs～約4ms
Sレンジ	約1～50ms	約10～300μs
Lレンジ	約20ms～1sec	約100μs～4ms
入力信号	① TTLレベル立上がり、② TTLレベル立下がり、③ TRオープンコレクタ出力、④ フォトカプラ駆動(DC12Vまでの電圧入力)の4種から注文時に選択できます。使用コネクタ:BNC	
出力信号	① TTLレベル立上がり、② TTLレベル立下がり、③ TRオープンコレクタ出力の3種からご注文時に選択できます。出力信号幅はいずれも200μs 使用コネクタ:BNC	
電源	AC100V±10%、50/60Hz、約5VA	
質量 (g)	約560	
外形寸法 (mm)	W158×H96×D51	

※ トリガー信号ケーブル 2.5mが付属します。

ファンクションジェネレーター

AFG-2005



高精度で使いやすい、デジタル表示式の信号発振器です。出力周波数は0.1Hz～5MHz。ダイヤルツマミによる数値設定のほか、数値ボタンで直接入力することもできます。

出力信号形態	TTLレベル
周波数範囲	0.1Hz～5MHz
電源電圧 (V)	AC100～240
消費電力 (VA)	約25
質量 (kg)	約2.5
寸法 (mm)	W266×H107×D293

※ ACケーブル 2m、信号ケーブル 2.5mが付属します。

デジタルリターダー

DR-106



入力した外部同期信号を設定した時間だけ遅らせて出力するデジタル表示式の信号遅延装置です。遅延時間の設定は、1μsから1秒まで1μs刻みで行うことができます(パネル面上のデジタルスイッチを使用)。

遅延時間	1～999,999μs (設定1μs刻み)
設定誤差	±1×10 ⁻⁵ ±0.5μs
入力信号	3～6Vp (正または負パルス波) 接点信号: MAKEまたは1BRAKE マイクロホンによる音響信号
出力信号	約5Vp (正または負パルス波)
電源	AC100V、50/60Hz、約10VA
質量 (kg)	約1.9
外形寸法 (mm)	W200×H88×D230

※ ACケーブル 2m、信号ケーブル 2.5mが付属します。