

CD SERIES

海外向け
電圧変換器

AC
110V

AC
115~120V

AC
220V

AC
230~240V

海外向け電源電圧でのご使用時にお使い頂く電圧変換器です。(AS、BS、HD、CSシリーズ以外のストロボスコープ製品に使用します)
ご使用になる電源電圧とストロボ電源部型式により各種用意しております。
選定に関する詳細は事前にお問い合わせください。



仕様

型式	1次側電源電圧 (ご使用になる場所の電圧)	最大容量	AC100V 出力口数	外形寸法 W×H×D (mm)	質量 (kg)
CD110-06S	AC110V	600VA	1	94×147×149	2.3
CD110-10S		1kVA	1	99×150×160	2.7
CD110-15S		1.5kVA	1	116×155×165	3.7
CD120-06S	AC115 ~ 120V	600VA	1	94×147×149	2.3
CD120-10S		1kVA	1	99×150×160	2.7
CD120-15S		1.5kVA	1	116×155×165	3.7
CD220-06S2	AC220V	600VA	1	134×164×178	5.1
CD220-10S2		1kVA	1	144×180×188	6.6
CD220-15S		1.5kVA	2	154×180×198	9.3
CD240-06S2	AC230 ~ 240V	600VA	1	134×164×178	5.1
CD240-10S2		1kVA	1	144×180×188	6.6
CD240-15S		1.5kVA	2	154×180×198	9.3

国別電源電圧一覧表

※下記でご案内する各国の電圧はあくまでも基本であり、同じ国、地域により異なる場合があります。

地域	国名	電圧 (V)
アジア	日本	100
	インド	220
	インドネシア	220
	韓国	110/220
	カンボジア	220
	シンガポール	230
	タイ	220
	台湾	110
	中国	220
	香港	220
	ネパール	220
	ベトナム	220
	マレーシア	220
	イギリス	240
ヨーロッパ	イタリア	220
	オランダ	230
	オーストリア	220
	クロアチア	220
	ギリシャ	220

地域	国名	電圧 (V)
ヨーロッパ	スイス	220
	スペイン	220
	チェコ	220
	デンマーク	220
	ドイツ	220
	ノルウェー	230
	ハンガリー	220
	フィンランド	220/230
	フランス	220
	ベルギー	220
	ポーランド	220
	ポルトガル	220
	ロシア	220
北アメリカ	アメリカ・カナダ	110/120
	アルゼンチン	220
中央アメリカ 南アメリカ	エクアドル	110
	キューバ	110 220
	グアテマラ	110
	コスタリカ	110

地域	国名	電圧 (V)
中央アメリカ 南アメリカ	パナマ	110/220
	ブラジル	110/127/220
	ペルー	220
	メキシコ	110
中東 アフリカ	イスラエル	220
	エジプト	220
	ケニア	220/240
	シリア	220
	チュニジア	220/115
	トルコ	220
	南アフリカ	220 / 240
	モロッコ	220
オセアニア	ヨルダン	220
	オーストラリア	240/250
	ニュージーランド	230/240